



## Kit de conversión a luz de emergencia para luminarias LED 20W

### Ref. B1054

Kit de conversión de luminaria a luz de emergencia de 20W. Dispositivo que ofrece energía a las lámparas cuando se corta la corriente eléctrica, convirtiendo cualquier lámpara ordinaria en una luz de emergencia. Con el Kit de conversión a luz de emergencia podrás modificar cualquiera de las luces LED de su hogar o negocio para que funcionen a modo de evacuación, o en el cuadro de luces en caso de corte de luz. Además de ofrecer la iluminación necesaria en caso de corte de luz también crea un aspecto estético a tu gusto pudiendo utilizar como luces de emergencia: paneles, downlights, y cualquier tipo de luminaria. Diseñado para fuentes de luz LED con voltaje 110-240-V-AC. Duración de autonomía de 3 horas con batería de Litio 14.8V. Corriente de carga: 120mA(nominal). Indicador tricolor.



### Datos del producto

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Potencia (W)           | 20                           |
| Tensión Nominal (V)    | 110-240-V-AC                 |
| Frecuencia (Hz)        | 50 - 60                      |
| Dimensiones (mm) LxIxh | 220x30x30                    |
| Peso (g)               | 60                           |
| Material               | Acero inoxidable             |
| Uso Exterior           | No                           |
| IP                     | IP20                         |
| Vida útil (h)          | 25000                        |
| Certificados           | CE, ROHS                     |
| Garantía               | Según garantía legal: 3 años |
| Tipo de batería        | Litio 14.8V                  |
| Capacidad (mAh)        | 4500                         |
| Tiempo de carga (h)    | 3                            |

