



### Adaptador para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR 360° IP20

#### Ref. S1050

Adaptador para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR incorporado y ángulo de detección 360° por infrarrojos. La solución perfecta para controlar los encendidos de la iluminación de forma eficiente únicamente al detectar movimiento. Sin instalación, sin cableado. Identifica automáticamente día y noche (regulable). E27 230V - Máx. 60W Ø56x158mm PIR  $\angle$  360°  $\leftrightarrow$  0-7m IP20



### Datos del producto

Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Rango detección (m)	0-7
Angulo detección (°)	360
Casquillo	E27
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø56x158
Material	Plástico
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Potencia máxima (W)	60
Conectividad	PIR