



38W
LED
CCT
SYSTEM
3000K-4000K-5000K



Foco downlight LED circular basculante 38W CCT driver LIFUD

Ref. B1262-1-38

Downlight Orientable LED circular de 38W dotado de chip LED SMD2835. Conexión directa a 230V. En color blanco. Totalmente direccionable (Rotable y Basculante). Ideal para bañar paredes en escaparates, vitrinas, burras, mostradores... Reemplaza halogenuros metálicos de hasta 150W.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	3640
CRI	80-85
UGR	No
Tipo de LED	SMD 5630
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Factor de potencia (cosφ)	0,95
Sensor	No
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø195x180
Material	Plástico
Material difusor	IP20
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C

Chip Samsung SMD2835
Giratorio: 60°
Corte: Ø170mm



Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Clase eficiencia energética	A+
Certificados	CE, ROHS, EMC
Garantía	Según garantía legal: 2 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø170
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia

Atributos

B1262-38CCT

Color de luz - CCT

38W
LED
3000K