



Kit de conversão para luz de emergência para luminárias LED de 20W

Ref. B1054

Kit para conversão de luminária LED em luz de emergência de 20W que fornece energia quando a corrente elétrica é cortada, transforma qualquer luminárias LED em uma luz de emergência. Com o Kit de conversão de luz de emergência, você pode modificaras *luzes LED para que funcionem como uma evacuação em caso de falta de energia. Além de oferecer a iluminação necessária em caso de queda de energia, também cria um aspecto estético ao seu gosto, podendo utilizar como luzes de emergência: painéis, downlights e qualquer tipo de luminária. Projetado para fontes de luz LED de tensão 110-240-V-CA. Com autonomia de 3 horas e bateria de lítio 14,8V. Corrente de carregamento: 120mA (nominal). Indicador tricolor.* Não funciona com lâmpadas GU10 e outras de baixa potência. Máximo de 40W



Datos del producto

Potência (W)	20
Tensão Nominal (V)	110-240-V-AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Dimensões (mm) LxIxh	220x30x30
Peso (g)	60
Material	Aço inoxidável
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Vida útil (h)	25000
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Tipo de bateria	Lítio 14.8V
Capacidade (mAh)	4500
Tempo de carga (h)	3

