



PIR-Bewegungsmelder 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Bewegungsmelder und PIR-Präsenzmelder für LED-Leisten, Glühbirnen und Niederspannungsleuchten (12-36V). Maximale Belastung 288W (bei 36V) und 8A. Maximale Belastung 288W (bei 36V) und 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm $\angle$ 60° $\leftrightarrow$ 0-3m PIR IP20



Produktdaten

Leistung (W)	92-288 máx.
Nennspannung (V)	12/36V-DC
Bewegungsmelder	Ja
Erfassungsreichweite (mm)	
Erfassungsbereich (°)	
Abmessungen (mm) LxIxxh	95x37x20
Material	Kunststoff
Außenanwendung	Ja, in einer wasserdichten Box
IP	IP20
Temperaturbereich	-20 ~ +50°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Vernetzung	PIR
Ausgangsspannung (V)	12/36V-DC
Anzahl von Kanälen	1

217· Intensidad máxima (A)

8A