



## LED-Glühbirne RGBWW E27 8W von Radio Frequency

### Ref. B1402RGBWW

LED-Glühbirne RGBWW 8W E27 Fassung für alle Arten von Lampen oder Wandleuchten. Eine RGB-Lampe kann mehr als 1,6 Millionen Farben wiedergeben, aber sie steuert auch das Spektrum des weißen Lichts, vom kältesten bis zum wärmsten, das heißt WW. Das gibt uns die Möglichkeit, mit der Sättigung der anderen Farben zu spielen und sie mehr oder weniger lebhaft zu machen. Es ist auch möglich, die Helligkeit zu regeln. Und das alles dank des Radiofrequenz-Touch-Controllers.- Controller nicht enthalten -



### Produktdaten

Farbton	Blanco cálido
Kelvin (K)	3000
Lumen (Lm)	560
Effizienz (Lm/w)	70
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	220
LED Typ	SMD 5050
Dimmbar	Sí
Leistung (W)	8
Nennspannung (V)	230V-AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,5
Treiber	Interno
Sockel	E27
Abmessungen (mm) LxIxh	69x120
Material	Metal
Diffusormaterial	Plástico
IP	IP20



Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Según garantía legal: 3 años

## Produktvarianten

**Artikelnummer**

**Eigenschaften**

B1402RGBWW

Lichtfarbe - RGB

