



## LED-Glühbirne B40 CANDLE E14 SMART + WiFi RGBW 5W LEDVANCE

### Ref. O485570

Smart+WiFi B40 Candle E14 RGBW Smart+WiFi B40 Candle E14 mit einer Leistung von 5W. Die LEDVANCE Smart Bulbs können über die LEDVANCE SMART+ App (Android 6.0 und höher) gesteuert werden. Sie können über Amazon Alexa oder Google Assistant per Sprache gesteuert werden. Dimmbar. Die RGBW-Funktion funktioniert genauso wie das mehrfarbige RGB-Licht, bietet aber zusätzlich eine weiße Leuchtdiode. Es wird hauptsächlich in Wohnungen, Cafés usw. verwendet. So können Sie tagsüber eine normale Beleuchtung und nachts den Multicolor-Modus wählen oder Ihre Lieblingsfarbe für den Raum auswählen. Ersatz für 40W-Glühbirnen. .Keine Heizung, sofortiges Licht. E14230V5WRGB-WDimmbarSMART + WIFI SMART + WIFI



### Produktdaten

Farbton	RGB-W
Lumen (Lm)	470
CRI	80-85
Dimmbar	Ja
Leistung (W)	5
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Intern
Sockel	E14
Abmessungen (mm) LxIxH	37,5x37,5x37,5x107
Material	Kunststoff
Diffusormaterial	Kunststoff
Außenanwendung	Ja, in wasserdichten Lampen
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

