



## Controller RGB 12V 6A con controller IR a 24 tasti

### Ref. B1602

Controller RGB con telecomando IR a 24 tasti incluso. Il telecomando ha una portata massima di 6 metri dal ricevitore. Il controller consente di regolare le installazioni LED RGB a 12 V e dispone di 2 ampere per canale.

### Dati del prodotto

Potenza (W)	72 máx.
Tensione nominale (V)	12V DC
Sensore	Sí
Range di rilevamento (m)	6000
Dimensioni (mm) LxIxh	50x35x22
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +50°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Infrarossi
Sistema di controllo	12V-DC
Controllo del colore	RGB
Tensione di uscita (V)	0/12V-DC

---

Numero di zone	1
Corrente massima (A)	2A/canale

---