



Controllore Mi Light CCT DC12V-24V 2.4GHz

Ref. FUT035S

Ricevitore FUT035S per il controllo di strisce e apparecchi LED CCT da 12-24V. Funziona a 12V o 24V a tensione costante fino a un massimo di 12A. 144W a 12V e 288W a 24V. Controlla l'accensione e lo spegnimento, la gradazione della temperatura, la regolazione della luminosità dal 10% al 100%, l'accensione e lo spegnimento e altro ancora con un telecomando da 30 metri. Consente inoltre l'amplificazione del segnale con altri ricevitori FUT035S a una distanza massima di 30 metri. Con dimensioni di 74,5x36x17 mm. Compatibile con FUT007 o WL-iBox1, consente il controllo diretto con smartphone o dispositivi vocali come Alexa o Google.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Tensione nominale (V)	12-24
Dimensioni (mm) LxIxh	74,5x36x17
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni

