



## Lampadina LED B40 CANDELA E14 SMART + WiFi RGBW 5W LEDVANCE

### Ref. O485570

RGBW Smart+WiFi SmartBulb B40 Candela E14 con potenza di 5W. Le lampadine intelligenti LEDVANCE possono essere controllate tramite l'app LEDVANCE SMART+ (Android 6.0 e versioni successive). Possono essere controllati vocalmente tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Dimmerabile. La funzione RGBW funziona come la luce multicolore RGB, ma offre anche un diodo a luce bianca. Viene utilizzato soprattutto nelle case, nei caffè, ecc. È possibile scegliere un'illuminazione normale durante il giorno e di notte la modalità multicolore o selezionare il colore preferito per la stanza. Sostituisce le lampadine a incandescenza da 40W. Nessun riscaldamento, luce istantanea. E14230V5WRGB-WDimmerabileSMART + WIFI



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	RGB-W
Lumen (Lm)	470
CRI	80-85
Dimmerabile	Si
Potenza (W)	5
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Porta lampada	E14
Dimensioni (mm) LxIxh	37,5x37,5x37,5x107
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Plastica
Uso esterno	Si, in lampade a tenuta stagna
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni