



Mini Controlador PWM Monocolor 12-36V Control por pulsación

Ref. SR-2901S

Mini controlador para usar dentro de los perfiles de tiras LED tanto de 12V como 24V. Debe quedar totalmente metido dentro del perfil, montándolo en serie junto con la tira. Una vez esté encendido veremos una luz azul que será totalmente táctil. Si realizamos una pulsación corta se enciende/apaga y una larga regula la intensidad. Esto transformará el perfil en una luminaria con pulsador integrado.



Datos del producto

Potencia (W)	36-72 máx.
Tensión Nominal (V)	12/24V-DC
Sensor	No
Dimensiones (mm) LxIxh	41x10x3
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +50°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Conectividad	Mediante cableado
Sistema de control	12/24V-DC
Control de color	Monocolor
Tensión de salida (V)	0/24V-DC
Número de canales	1
Intensidad máxima (A)	3A

