



Sensor de movimiento PIR 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Sensor de movimiento y detector de presencia PIR para tira LED, bombillas y luminarias de bajo voltaje (12-36V). Carga máxima 288W (a 36W) y 8A.96-288W - 8A12-36VDC95x37x20mm∠ 60° ⇔ 0-3mPIRIP20



Datos del producto

Potencia (W)	92-288 máx.
Tensión Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sí
Rango detección (m)	3
Angulo detección (°)	60
Dimensiones (mm) Lxlxh	95x37x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +50°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Conectividad	PIR
Tensión de salida (V)	12/36V-DC
Número de canales	1

Intensidad máxima (A)

8A