



Controlador CCT Mi Light DC12V-24V 2.4GHz

Ref. FUT035S

Receptor FUT035S para control de tiras y luminarias LED CCT de 12-24V. Funciona a 12V o 24V en tensión constante hasta un máximo de 12A. 144W en 12V y 288W en 24V. Controla el encendido y apagado, la gradación de temperatura, el ajuste de brillo de 10% a 100%, el encendido y apagado y más, con un mando a distancia a 30 metros de distancia. Además permite aplicar la señal con otros receptores FUT035S en una distancia de hasta 30 metros. Con unas dimensiones de 74,5x36x17mm. Compatible con FUT007 o WL-iBox1, permitiendo controlar de forma directa con smartphones o dispositivos de voz como Alexa o Google.



Datos del producto

Tonalidad	CCT
Tensión Nominal (V)	12-24
Dimensiones (mm) LxIxh	74,5x36x17
Material	Plástico
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

