



### Sensor de movimiento PIR 2 en 1 (superficie/empotrable) - 360° - IP20

#### Ref. SP45

El sensor de movimiento PIR 2 en 1 permite detectar la presencia de movimiento en un ángulo de cobertura de 360°, una distancia de 16 metros y una altura de 2.2 a 4 metros. Controla el encendido y apagado de una o varias luminarias LED (hasta 1000W totales) logrando un gran ahorro energético. Se puede instalar tanto en superficie como de manera empotrada. Este sensor permite ajustar distintos parámetros tales como el alcance, el nivel de luz y el tiempo, para ajustarlo a las necesidades del usuario.



### Datos del producto

Tensión Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Rango detección (m)	16
Angulo detección (°)	360
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø74x46.5
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø73
Montaje	Empotrable, Superficie

