



Interruptor con sensor empotrable para armarios IR 12/24V-DC IP20

Ref. S1200

Sensor de movimiento empotrable por infrarrojos, recomendado especialmente para su uso en armarios. Está capacitado para encenderse al abrir la puerta y apagarse al cerrarla. Dispone de dos modalidades: door mode (detectará movimientos en un rango de 5cms para encenderse) y touch mode (el rango de detección es menor, casi teniendo que tocar el sensor para activarlo). Regulable mediante el controlador de su lateral izquierdo. Carga máxima a 12V-DC: 24W máx. Carga máxima a 24V-DC: 48W máx. 9,5/30V-DC 24/48W máx. Ø17x53mm ≲ 14x9x50 ≲ 100° ⇔ 4mm - 5cm IP20



Datos del producto

Tensión Nominal (V)	9.5/30V-DC
Rango detección (m)	4mm-5cm
Angulo detección (°)	100
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø17x53
Material	Plástico
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-0°C ~ +30°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Superficie
Potencia máxima (W)	24/48
Conectividad	IR
Intensidad máxima (A)	2