



Portalámparas para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR 180° IP44

Ref. S1051

Portalámparas direccionable para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR incorporado. De fácil instalación, convierte tus puntos de luz en lámparas eficientes que se activen únicamente al detectar movimiento. El sensor PIR permite distinguir entre día y noche, actuando únicamente cuando se desee, según la configuración elegida. Perfecto para zonas de paso esporádico. Protección IP44, puede instalarse en baños, zonas húmedas y exteriores cubiertos. E27 230V - Máx. 150W Ø113x143mm ⇔ 0-12m ∠ 180° IP44



Datos del producto

Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Rango detección (m)	0-12
Angulo detección (°)	180
Casquillo	E27
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø113x143
Material	Plástico
Uso Exterior	Si
IP	IP44
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Superficie
Potencia máxima (W)	150
Conectividad	PIR

