



Porta-lâmpadas para lâmpada LED E27 com sensor de movimento PIR IP44

Ref. S1051

Porta-lâmpadas direcionável para lâmpada LED E27 com sensor de movimento PIR incorporado. De fácil instalação, converte os seus pontos de luz em candeeiros eficientes que se ativam unicamente ao detectar movimento. O sensor PIR permite distinguir entre dia e noite, a atuar unicamente quando desejar, consoante a configuração escolhida. Perfeito para zonas de passagem esporádica. Proteção IP44, pode instalar-se em casas de banho, zonas húmidas e exteriores cobertos. E27/230V - Máx. 150W Ø113x143mm ⇔ 0-12m ∠ 180° IP44



Datos del producto

Tensão Nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50 - 60
Intervalo de detecção (mm)	180
Ângulo detecção (°)	E27
Casquilho	Ø113x143
Orientável	Sí
Dimensões (mm) LxIxh	Ø113x143
Material	-20°C ~ +40°C
Uso Exterior	Sim
IP	IP44
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Montagem	Plástico
Potência máxima	230
Conectividade	Sí