



## Controlador CCT da Mi Light DC12V-24V 2.4GHz IP20

### Ref. FUT035S

Receptor FUT035S para controlar luminárias LED e fitas de LED 12-24V CCT. Funciona a 12V ou 24V em tensão constante até no máximo 12A. 144W em 12V e 288W em 24V. Controle liga e desliga, controle de temperatura de luz, ajuste de brilho de 10% a 100%, com um controle remoto que funciona a até 30 metros de distância. Também permite amplificar o sinal com outros receptores FUT035S em uma distância de até 30 metros. Com dimensões de 74,5x36x17mm. Compatível com FUT007 ou WL-iBox1, permite controle direto com smartphones ou dispositivos de voz como Alexa ou Google.



### Datos del producto

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tonalidade                      | CCT                      |
| Tensão Nominal (V)              | 12-24                    |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 74,5x36x17               |
| Material                        | Plástico                 |
| Uso Exterior                    | Não                      |
| IP                              | IP20                     |
| Intervalo de temperatura        | -20°C ~ +40°C            |
| Frequência de uso               | Normal                   |
| Vida útil (h)                   | 25000                    |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                |
| Certificados                    | CE, ROHS                 |
| Garantia                        | Garantia legal de 3 anos |

