



Controlador RGB Mi Light DC12V-24V 2.4GHz IP20

Ref. FUT037S

Receptor LED RGB para fita ou luminária LED multicolor 12-24V, FUT037S. O controlador RGB incorpora tecnologia sem fio de 2,4 GHz. Com transmissão automática e função de sincronização automática. Permite o controle de 4 zonas de fitas de LED RGB ou luminárias RGB de 12 V ou 24 V. Funciona a 12V ou 24V em tensão constante até no máximo 12A. 144W em 12V e 288W em 24V. Controlador RGB com 16 milhões de cores para escolher. Ajuste o brilho e a saturação, a temperatura da cor, etc. A luz CW e WW vem de chips LED RGB mistos durante o uso do driver LED RGB. Para controlar a fita de cor única ou luminária, é usado com um controle remoto compatível. Além disso, com o Mi Light WL-iBox1 podemos controlar as luminárias de smartphones e até mesmo dispositivos de voz como Alexa e Google.



Datos del producto

Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos

